



UNIVERZÁLNÝ OVLÁDAČ PHILIPS RC276 MANUÁL



ZAŽÍME TO SPOLU

Opis funkcií na diaľkovom ovládači Philips RC276 dodávanom k Magio Boxu.

Zapnúť/vypnúť Magio Box

Zapnúť/vypnúť TV

0 - **9 wxyz** Zadávanie čísel kanálov/
zadávanie písmen pri vyhľadávaní

LAST Prepne na posledný zvolený program

OPTIONS Ponúka doplnkové funkcie a možnosti

TV/EXIT Ukončí Magio menu alebo spustenú aplikáciu

[Speaker] Zapnutie/vypnutie zvuku

i Zobrazí informácie o aktuálnom televíznom programe alebo filme z Videopožičovne

Navigačné tlačidlá
- používajú sa na pohyb v menu

[Up/Down] Tlačidlá hore/dole - prepínanie o kanál vyššie/nížšie v PIP

[Left/Right] Tlačidlá doľava/doprava - prepínanie vo zvolenom kanáli na predchádzajúci/nasledujúci TV program

OK Potvrdenie výberu v ponuke

[Left/Right] Regulácia hlasitosti: hlasnejšie/tichšie

[+/-] Prepínanie programov/posúvanie v ponuke o jednu stranu

BACK Návrat o krok alebo o stránku späť

MENU Zobrazí hlavné Menu

EPG Elektronický programový sprievodca

[Red/Green/Blue/Yellow] Multifunkčné tlačidlá
- na spúšťanie/ovládanie Magio aplikácií
- prepínanie stránok v režime teletext

[Left/Right] Pretáčanie dopredu alebo dozadu

[Play/Pause] Pozastavenie prehrávaného programu a po opätovnom stlačení pokračuje v jeho prehrávaní

[Red] Priame nahrávanie aktuálneho programu/
programovanie nahrávania

[Stop] Zastavenie nahrávania alebo prehrávania

REC TV Ukončí Magio menu alebo spustenú aplikáciu

[Music] Prepína medzi dostupnými alternatívnymi jazykmi

MOSAIC Mozaika

PIP Obraz v obraze

TXT Teletext

VOD Videopožičovňa a TV Archív

MAGIO Magio Portál

NASTAVENIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA PODĽA TYPU SET TOP BOXU

Univerzálny diaľkový ovládač Philips je nastavený na komunikovanie so 4 odlišnými typmi set top boxov (STB). Nový ovládač je štandardne nastavený pre STB Motorola (čierna a strieborná).

Ak máte iný typ STB, nastavte si prepojenie STB a ovládača nasledovným spôsobom:

TYP STB	POSTUP ZMENY PROTOKOLU
Satelitné boxy ADB a Zenterio	Súčasným stlačením čierneho tlačidla „power“ a „čísla 9“ na 5 sekúnd prepne diaľkový ovládač na zvolený protokol
Kiss (Cisco X300T, Cisco X301T)	Súčasným stlačením čierneho tlačidla „power“ a „čísla 7“ na 5 sekúnd prepne diaľkový ovládač na zvolený protokol
Tatung	Súčasným stlačením čierneho tlačidla „power“ a „čísla 8“ na 5 sekúnd prepne diaľkový ovládač na zvolený protokol
Motorola (Arris), KAON PVR	Súčasným stlačením čierneho tlačidla „power“ a „čísla 5“ na 5 sekúnd prepne diaľkový ovládač na zvolený protokol

Poznámka: Nový univerzálny ovládač je štandardne nastavený na protokol (default mode) pre STB Motorola (čierna aj strieborná).

RESET diaľkového ovládača kvôli obnoveniu pôvodných nastavení realizujeme nasledovným postupom:

1. Súčasne stlačíme červené a modré tlačidlo na 3 sekundy.
2. Po 3 sekundách nám LED dióda ostane svietiť.
3. Zadáme resetovací kód: 990.
4. Po zadaní resetovacieho kódu, vymaže diaľkový ovládač všetky doteraz zadané nastavenia a vráti sa do „default mode“ (teraz vie ovládať len boxy Motorola).



NASTAVENIE DIALKOVÉHO OVLÁDAČA PRE OVLÁDANIE TV

Univerzálny ovládač môžete nastaviť dvoma rôznymi spôsobmi. Najbežnejším a súčasne aj výrobcom najviac odporúčaným spôsobom je nastavenie podľa vyhladaného kódu výrobcu. Zoznam kódov výrobcov nájdete na konci manuálu.

FUNKCIA	OPIS	KOMBINÁCIA TLAČIDIEL
Vyhľadávanie IR-kódu podľa výrobcu TV	Vyhľadávanie kódu podľa výrobcu je najbežnejší spôsob, akým nastaviť ovládač pre ovládanie TV použitím univerzálnej databázy kódov výrobcov.	<<ČERVENÉ + MODRÉ>> <9>, <9>, <2>
Časový limit nečinnosti: 300 s.		

Postup je nasledovný:

- Uistite sa, že je TV prijímač zapnutý.
- Stlačte a podržte súčasne červené a modré tlačidlo minimálne na 3 sekundy. Po 3 sekundách sa rozsvieti LED dióda. Zadajte kód 992.
- Po zadaní čísel 992 môžete zadať 4-miestny kód značky (výrobcu). Ak nie je zadaný žiadny kód, ovládač začne vyhľadávať automatickým režimom. Po stlačení čísel LED dióda vždy preblikne, po zadaní štvrtej číslice ovládač skontroluje, či bol kód platný.
 - Ak áno, LED dióda blikne a zostane zapnutá (vyhľadávanie spomedzi všetkých kódov vybranej značky).
 - Ak nebol zadaný kód rozpoznávaný, LED dióda začne blikať a vráti sa do prevádzkového režimu.
- Držte tlačidlo „Power“ alebo „Mute“, až pokiaľ TV nezareaguje (v prípade „Power“ sa TV vypne alebo v prípade „Mute“ sa vypne zvuk).
- Ak TV zareaguje vypnutím alebo vypnutím zvukov, uvoľnite tlačidlo „Power“ alebo „Mute“. Uvoľnením tlačidla potvrdíte zvolený kódový súbor pre daného výrobcu.
- Následne môžete vyskúšať ovládať hlasitosť TV prostredníctvom tlačidiel hlasitosti na ovládači.
- Ak ovládanie hlasitosti funguje, nastavovanie ukončíme potvrdením tlačidla „OK“.

Ďalšou možnosťou je prehľadávať všetky kódy výrobcov (automatické hľadanie).

Poznámka: postup automatického hľadania spomedzi všetkých značiek môže trvať až 20 minút!

FUNKCIA	OPIS	KOMBINÁCIA TLAČIDIEL
Automatické hľadanie kódu	Ovládač dokáže vyhľadať kód v celej univerzálnej databáze (IRDB).	<<ČERVENÉ + MODRÉ>> <9>, <9>, <1>
Časový limit nečinnosti: 300 s.		

Postup:

- Uistite sa, že je TV prijímač zapnutý.
- Stlačte a podržte súčasne červené a modré tlačidlo minimálne na 3 sekundy. Po 3 sekundách sa rozsvieti LED dióda. Zadajte kód 991.
- Po zadaní čísel 991 zadajte kód 0000 pre automatické hľadanie.
- Držte tlačidlo „Power“ alebo „Mute“ až pokiaľ TV nezareaguje (v prípade „Power“ sa TV vypne alebo v prípade „Mute“ sa vypne zvuk).
- Ak TV zareaguje vypnutím alebo vypnutím zvukov, uvoľnite tlačidlo „Power“ alebo „Mute“. Uvoľnením tlačidla potvrdíte zvolený kódový súbor pre daného výrobcu.
- Následne môžete vyskúšať ovládať hlasitosť TV prostredníctvom tlačidiel hlasitosti na ovládači.
- Ak ovládanie hlasitosti funguje, nastavovanie ukončíme potvrdením tlačidla „OK“.

Postup, ako obnoviť továrenské nastavenia:

- Stlačte a podržte súčasne červené a modré tlačidlo minimálne na 3 sekundy. Po 3 sekundách sa rozsvieti LED dióda.
- Zadajte kód 999.
- Po zadaní resetovacieho kódu vymaže diaľkový ovládač všetky doteraz nakonfigurované nastavenia.

Pozor, po tomto resete diaľkový ovládač komunikuje len so set top boxom značky Motorola (Arrisi). Ak máte iný set top box, pozrite si krátky postup konfigurácie ovládača pre váš set top box.

ZOZNAM VÝROBCOV S PRÍSLUŠNÝMI KÓDMI

A		Ampere	0134	Axis	0300	Broadcast	0428
A.R. Systems	0012	Amplivision	0138	Ayomi	3525	Broco	0431
1&1	3908	Amstrad	0140	B		Bruns	0435
4Kus	0005	AMW	0143	Baird	0311	BSkyB	0436
AB Sat	3689	Anam	0146	Bang & Olufsen	0314	BSR	0437
ABC	0013	Anam National	0147	Barcom	0320	BT	0438
Acme	3521	Andover	0149	BARON	3959	BT Cable	3995
Acura	0036	Anglo	0151	Basic Line	0325	BT Satellite	3693
ADA	0038	Anitech	0154	Bastide	0327	BT Vision	3742
ADB	0039	Ankaro	0155	Baur	0331	BTC	0439
ADC	0040	Ansonic	0156	Baze	0334	Bubu Sat	0440
Addison	0043	Anttron	0162	Bazin	0335	Bush	0445
Adelsound	0044	AOC	0165	BBK	0337	BVV	0447
Admiral	0046	Apex	3691	BBT	0338	C	
Adyson	0058	Apollo	0171	Beijing	0345	Cabletime	0457
AEG	0059	Arc en Ciel	0178	Beko	0346	Caihong	0462
Aegir	0060	Arcam	0179	Belgacom TV	0349	Cambridge	0469
Agashi	0063	Arcam Delta	3524	Bell Atlantic	0351	Cambridge Audio	0470
Agazi	3522	Arcon	0182	Bellagio	0354	Cameron	4032
AGB	0064	Ardem	0184	Benjamin	0358	Camundosat	0474
AGS	0067	Aristona	0192	Benq	0359	Canal Digital	0476
Aiko	0069	Armstrong	0195	Beon	0361	Canal Satellite	0477
Aim	0070	Arthur Martin	0200	Best	0364	Canal+	0478
Airis	0071	ASA	0202	Best Buy	0365	Capsonic	0486
Aiwa	0072	Asat	0204	Bestar	0368	Carad	0488
Akai	0074	Asberg	0205	Bestar-Daewoo	0369	Carena	0489
Akiba	0078	ASLF	0211	Binatone	0378	Carrefour	0492
Akito	0082	Asono	0212	Birmingham Cable		Cascade	0496
Akura	0083	AST	0216	Communications	0382	Casio	0499
Alaron	0085	Astacom	0217	Black Panther Line	4196	CAT	0500
Alba	0086	Aston	0220	Black Star	0386	Catha	4094
Alcatel	0089	Astra	0221	Blacktron	3526	Cathay	0501
Alcyon	0093	Astro	0224	Blackway	0388	Catron	0502
Aldes	0094	Asuka	0227	Blaupunkt	0390	CCE	0504
Alize	0100	ATACOM	0228	Blue Sky	0395	Celestial	0511
Alkos	3523	Atlantic	0233	Blue Star	0396	Centrex	0516
Allantide	0102	Atori	0237	Boca	0399	Centrum	0519
Allegro	0103	Auchan	0240	Boghe	0400	Centurion	0520
Allorgan	0105	Audiosonic	0264	Bondstec	0403	Century	0521
Allsat	0106	AudioTon	0266	Boots	0405	CGE	0523
Allsonic	0107	Aurora	0274	Boston	0410	CGV	0524
Allstar	0108	Ausind	0276	BPL	0413	Changcheng	0526
Alltech	0109	Austar	0277	Brain Wave	3692	Changfei	0527
Alpha	0112	Autovox	0280	Brainwave	0415	Changhai	0529
Altai	3690	Avalon	0286	Brandt	0416	Changhong	0530
Ambassador	0120	Avious	0291	Brinkmann	0423	Channel Master	0531
Amitech	0130	AVM	0294	Brionvega	0424	Chaparral	0533
Amitronica	0131	Awa	0296	Britannia	0425	CHEROKEE	0536
AMOi	0132	Axial	0297	British Telecom	0427	Chess	0538

Chimei	3563	D		DNT	0816	Enzer	0934
Chuangjia	4096	Daenyx	0690	DongDa	0820	Ep Sat	0935
Chunfeng	0546	Daeryung	0691	Donghai	0821	Epson	0937
Chung Hsin	0547	Daewoo	0692	Drake	0825	Erres	0942
Chunsun	0549	Dainichi	0694	Drean	0832	ESC	0945
Cimline	0552	Dansai	0699	DSE(Digital)	0833	Etron	0949
Cinetec	0560	Dansat	0700	DStv	0835	Etzuko	4203
CineVision	0562	Dantax	0702	DTS	0837	EURIEULT	0950
City	0569	Darty Box	4228	Dual	0838	Eurocrypt	0952
CityCom	0570	Datron	4201	Dual-Tec	3528	Eurodec	0953
Clarivox	0576	Datsura	0703	Dumont	0840	Eurofeel	0954
Classic	0580	Dawa	0707	Dune	0841	Euroline	0955
Clatronic	0581	Daytek	0708	Duongjie	4101	Euroman	0956
Clyde	0588	Dayton	0709	Dux	0843	Europa	0957
Clyde Cablevision	3694	Daytron	0710	D-Vision	0684	European	0958
CMS	0590	D-Box	0682	DVX	0847	Europhon	0959
CMS Hightec	0591	DDC	0714	Dynasat	0852	Eurosat	0962
CNT	0594	De Graaf	0716	Dynatron	0855	Eurosky	0963
Coby	0597	DEC	0717	Dynex	3476	Eurospace	0964
Colombia	0599	Decca	0718	E		Eurostar	0965
Columbia	0604	Decsat	0719	Easy Home	3700	Eutelsat	0967
COLUMBUS	0605	Deitron	0722	Echostar	0866	Eutra	0968
Comag	0606	Delega	3697	Eclipse	0867	Exator	0974
Comcrypt	0610	Denko	0730	E-Dem	3624	Expert	0976
Commlink	0616	Denon	0731	Einhell	0875	Exquisit	0978
Comtech	3776	Denver	0733	Elap	0877	F	
Concorde	0626	Denzel	0734	Elbe	0880	Fagor Life	4102
Condor	0627	Desay	0737	Elbe-Sharp	3529	Feilang	0990
Conia	0628	Desmet	0738	Elcotech	0882	Feilu	0991
Connexions	0631	Dew	0742	Elcit	0883	Feiyue	0993
Conrad	0633	Diamant	0746	Electa	3530	Fenmenti	4103
Conrad Electronic	3695	Diamond	0747	ELECTRO TECH	3531	Fenner	0994
Conrowa	0634	Digatron	0751	Electrohome	0890	Ferguson	0996
Contec	0635	Digitality	0755	Electus	0894	Fidelity	0998
Continental Edison	0637	Digiline	0759	Elekta	0895	Filmnet	0999
Cosat	0645	Digipro	0762	Elektra	0896	Filmnet Cablecrypt	3701
Coship	0646	Digitor	0781	Element	3477	Filmnet Comcrypt	3702
Cosmel	0647	Digiturk	0783	ELG	0900	Filsai	1000
Crosley	0655	Discoverer	0796	Elin	0902	Finlandia	1003
Crown	0658	Discovery	0797	Elite	0903	Finlux	1004
Cryptovision	0661	Diseqc	3698	Elman	0907	FinnSat	1005
CS Electronics	0663	Diskxpress	0802	Elsat	0908	Fintec	1006
CTC	0664	Distratel	0804	Elsay	0909	Firstline	1008
C-Tech	0449	Distrisat	0805	Elta	0910	Fisher	1009
CVG	3996	Ditristrad	3699	Emanon	0913	Flair Mate	1010
CyberHome	0672	Dixi	0807	Emerson	0917	Flint	1014
Cybermaxx	3696	DK Digital	0808	Emme Esse	0919	FNR	1016
Cybertron	0675	Dmtech	0813	Emperor	0921	Formenti	1023
Cyrus	0679	DNR	0815	Engel	0929	Formenti-Phoenix	1024

Fortress	1027	Gradiente	1151	Homecast	1268	ITT	1406
Foxtel	1029	Graetz	1152	HomeChoice	1269	ITT Nokia	1407
Fraba	1030	Granada	1154	Hongmei	1272	ITV	1408
France Satellite/TV	3703	Grandin	1156	Hornyphone	1277	J	
France Telecom	1033	Great Wall	4105	Hoshai	1278	Janeil	1414
Free	4157	Gronic	1160	Houston	1280	JEC	1426
Freebox	1036	Grothusen	1161	Huafa	1287	Jerrold	1431
Freecom	1037	Grundig	1162	Huanghaimei	1288	Jiahua	1435
Freesat	1038	Grunkel	1164	Huanghe	1289	Jinhai	1439
Friac	1040	G-Sat	1067	Huanglong	1290	Jinxing	1442
Frontech	1042	GVG	1169	Huangshan	1291	Johansson	1449
FTE	1043	H		Huanyu	1292	JOK	1451
FTEmaximal	1044	H&B	3635	Huari	1294	JSR	1459
Fuba	1045	Haaz	1172	Huijiaban	4108	JVC	1464
Fugionkyo	1046	Haier	1175	Humax	1298	K	
Fujitsu	1052	HaiHong	1176	Huth	1305	Kabel Deutschland	1468
Fujitsu General	1053	Halifax	1179	Hygashi	1308	Kaisui	1471
Funai	1056	Hampton	1183	Hyper	1309	Kamm	1474
G		Hanseatic	1190	HyperVision	1311	Kamosonic	3535
Galaxi	1068	Hänsel & Gretel	1173	Hypson	1312	Kamp	1475
Galaxis	1069	Hantarex	1192	Hyundai	1315	Kangchong	1476
Galaxisat	1070	Hantor	1193	I		Kanghua	1477
Gardiner	1073	Hanuri	1194	Iberia	1320	Kangwei	4115
GBC	1078	Harman/Kardon	1198	ICE	1324	Kansai	1480
Geant Casino	1082	Harting und Helling	1201	ICeS	1325	Kapsch	1483
GEC	1083	Harwood	1204	ID Digital	1329	Karcher	1484
Geloso	1087	Hase & Igel	1205	Imex	1344	Kathrein	1486
General	1090	Hauppauge	1206	Impego	4207	Kathrein Eurostar	3707
General Instrument	1093	HCM	1210	Imperial	1346	Kawa	1487
General Technic	1095	Heliocom	1218	Indesit	1349	Kawasho	1489
Genexxa	1097	Helium	1220	Indiana	1350	Kendo	1500
Gericom	1103	Hema	1222	Ingelen	1354	Kennedy	1504
GFM	3820	Hemmermann	1223	Ingersol	1355	Kennex	1505
Giant	1113	Hifivox	1233	Inno Hit	1358	Kenwood	1507
Giec	1115	Higashi	1234	Innovation	1360	Key West	1509
Global Solutions	1120	Highline	1236	Interactive	3534	KeyPlug	3646
Global Sphere	1121	Hikona	1237	Interbuy	1376	KIC	1512
GMI	1124	HiLine	3533	Interfunk	1377	Kihiro	1513
Go Video	1126	HiMAX	1241	Internal	1379	Kingavon	1519
Goldbox	3704	Hinari	1243	International	1380	Kingsley	1520
Golden Channel	1133	Hirschmann	1246	Interstar	1383	Kiota	1522
Goldhand	1136	Hisawa	1247	Intertronic	1384	Kiss	1524
GoldHand	1136	Hisense	1249	Intervision	1386	Kiton	1525
Goldline	1138	Hitachi	1251	InVideo	1388	Klap	1526
GoldStar	1140	Hitachi Fujian	1252	IR	4110	Kneissel	1535
Gooding	1141	Hitsu	1257	Irradio	1396	Koda	1539
Goodmans	1142	HNE	1260	Isukai	1402	Kolin	1541
Gorenje	1144	Hoeher	1262	ITC	1404	Kolon	1542
GPM	1149	Home Tech Industries	1266	ITS	1405	Kolster	1543

Konig	1547	Lorenzen	1666	Memorex	1800	Naiko	1930
Konka	1548	Lorraine	1669	Memphis	1802	Nakamichi	1932
Korpel	1552	Luma	1674	Mercury	1804	Nakimura	1933
Korting	1554	Lumatron	1676	Metronic	1809	Naonis	1936
Kosmos	1557	Lupus	1678	Metz	1810	National	1942
Koyoda	1561	Lux May	1680	MiCO	1813	Navex	1944
KR	1562	Luxor	1683	Micro Com	3998	NEC	1950
Kreiselmeyer	1567	Lyonnaise	3709	Micro electronic	3656	Neckermann	1951
K-SAT	1467	M		Micro Technology	1820	NEI	1952
KTV	1572	M & B	3710	Micromaxx	1822	Nesco	1960
Kuro	1579	M/A Com	4229	Micromedia	1823	Netsat	1966
KXD	1581	Macab	1692	Micromedia	1824	Network	1968
Kyoshu	1583	Madison	1698	Microstar	1827	Neuf Telecom	3999
Kyostar	1584	Magnadyne	1702	Microtec	1828	Neufunk	1970
Kyoto	1585	Magnafon	1703	Migros	1832	Neuhaus	1971
L		Magnavox	1706	Minato	1835	Neusat	1974
L&S Electronic	1588	Magnex	1707	Minerva	1838	Nevir	1977
Lafayette	1591	Magnum	1709	Minoka	1840	New Tech	1979
Lasat	1597	Majestic	1713	Minowa	1843	New World	1980
Lawson	1603	Manata	1716	Mitsubishi	1855	Next Base	1983
Layco	4117	Mandor	1717	Mivar	1857	NextWave	1988
Lecson	1606	Manesth	1718	Mizuda	1860	Nicamagic	1994
Lemon	1614	Manhattan	1719	Mnet	1862	Nikkai	1998
Lenco	1615	Marantz	1724	Monyka	1873	Nikko	2000
Leng	3708	Marelli	1729	Morgan Sydney	3712	Noblex	2013
Lennox	1616	Mark	1731	Morgans	3970	Nobliko	2014
Lenoir	1617	Marquant	1734	Morgan's	1875	Nogamatic	2016
Lenson	1620	Mascom	1738	Motion	1877	Nokia	2017
Lesa	1622	Maspro	1739	Motorola	1878	Nomex	2018
Lexus	3649	Master's	1742	Movie Time	1880	Noos	2019
Leyco	1627	Masuda	1744	Mr Zapp	3713	Nordic	2021
LG	1628	Matav	1745	MTC	1889	Nordmende	2022
LG Alps	1629	Matsui	1750	MTEC	1890	Nordvision	3543
LG/GoldStar	3536	Matsushita	1751	MTlogic	1892	Normerel	2024
Liesenk	3537	Max	1753	MuDan	1896	Northcoast	2026
Liesenk & Tter	1630	Maxdome	3586	Multichoice	1900	Nova	2031
Liesenkotter	1631	MB	3711	Multistandard	1904	Novaplex	2034
Life	3538	McMichael	1768	Multisystem	4121	Novatronic	2035
Lifesat	1632	Mecotek	1776	Multitec	1906	Novis	2036
Lifetec	1633	Mediabox	1779	Multitech	1907	NTC	2045
Limit	1637	Mediamarkt	1781	Muratto	1910	NTL	2047
Lion	1643	Mediasat	1782	Murphy	1911	NU-TEC	2048
Liteon	1645	Mediator	1784	Musikland	1915	O	
Lloyd's	1648	Mediencom	1786	Mustek	1916	Oceanic	2061
Local India TV	1653	Medion	1787	Mx Onda	1919	Octagon	2062
Loewe	1660	Medison	1788	Mysat	1923	Okana	4122
Loewe Opta	3540	Mega	1789	Mystral	1925	Okano	2065
LogicLab	3650	Melectronic	3654	N		Omni	2074
Logik	1661	Melvox	1799	NAD	1926	ONCEAS	3544

Onida	2081	peeKTON	2178	Quelle	2322	Sagem	2434
Onimax	2082	Pensonic	3778	Questa	2324	Saisho	2437
Onkyo	2085	Perdio	2185	Quiero	3718	Saivod	2439
Ono	2086	Perfekt	2186	R		Sakura	2441
Onwa	2087	Philco	2192	Radialva	2329	Salora	2443
Oopla	2088	Philharmonic	2194	Radio	4128	Sambers	2445
Opera	2090	Philips	2195	Radiola	2330	Sampo	2446
Optex	2093	Philips Magnavox	3715	Radiomarelli	2331	Samsung	2448
Optim	2094	Phoenix	2199	RADIONETTE	2332	Samurai	2451
Optus	2100	Phonola	2201	RadioShack	2333	Sandra	2454
Orange	3866	Phonotrend	2202	Radiotone	2334	Sansui	2458
Orava	2101	Pioneer	2212	Radix	2335	Sanwa	2461
Orbit	2103	Pionier	2213	Rainbow	2339	Sanyo	2462
Orbitech	2104	Plantron	2219	Raite	2340	Sanyuan	2464
Origo	2110	Playsonic	2224	Rank	2345	SAT	2470
Orion	2111	Pointer	2229	RBM	2350	Sat Cruiser	2472
Oritron	2112	Polaroid	2230	RCA	2351	Sat Partner	2473
Orline	2113	Polsat	3716	REC	2357	Sat Team	2474
Ormond	2114	Poppy	2236	Recor	2359	Satbox	2476
Orson	2115	Portland	2238	Rectiligne	2362	Satcom	2477
Orsowe	2116	Powerpoint	2241	Rediffusion	2364	Satec	2479
Osaki	2118	Prandoni Prince	4125	Redpoint	2365	Satel	2480
Osat	2119	Precision	2244	Redstar	2366	Satelco	2481
Osio	2121	Predki	2245	RedStar	2366	Satford	2483
Oso	2122	Preisner	2246	Reflex	2368	Satline	2484
Osume	2123	Premiere	3666	Regency	2371	Satmaster	2485
Otto Versand	2126	Priesner	3717	Reoc	2379	Satplus	2486
Oulin	4123	Prima	2253	Revox	2383	Saville	2491
Oxford	2131	Prinz	2260	Revoy	2384	SBR	2492
P		Profekt	4126	Rex	2385	ScanMagic	2496
P&B	2132	Profex	2269	RFT	2386	Schacke	3720
Pace	2134	Profile	2271	Rhapsody	2387	Schaub Lorenz	2500
Pacific	2135	Profilo	2272	Rimax	2391	Schneider	2501
Packsat	2139	Profitronic	2273	R-Line	2327	Schwaiger	2502
Pael	2140	Proline	2274	Roadstar	2398	Scientific Atlanta	2503
Palcom	2144	Promax	2275	Robotron	2401	Scientific Labs	2504
Palladium	2145	Prosat	2278	Roch	2402	Scott	2508
Palsat	2146	Prosonic	2282	Rockdale	2403	SCS	2510
Palsonic	2147	Protech	2284	Ronin	2412	Sedea Electronique	2518
Panama	2149	Protek	2285	Rover	2415	Seeltech	2519
Panasat	2151	Provision	2291	Rowa	2416	Seemann	2521
Panasonic	2153	PVP Stereo Visual Matrix	2301	Rownsonic	2417	SEG	2522
Panasonic/National	2153	Pye	2302	Royal	2419	SEI	2524
Panavision	2154	Pymi	2304	Royal Lux	2420	SEI-Sinudyne	2525
Panda	2155	Pyxis	2305	RTF	3548	Seleco	2528
Pathe Cinema	2168	Q		S		Sencora	2531
Pathe Marconi	2169	Quadral	2314	Saba	2429	Sentra	2534
Patriot	2170	Quandra Vision	3546	Sabaki	2430	Sentron	4216
Pausa	2171	Quasar	2320	Sabre	2431	Septimo	2536

Serino	2539	Sonneclair	2673	Systec	2816	Telepiu	2926
Servi Sat	3721	Sonoko	2675	Sytong	2820	Telesat	2928
Shanghai	2547	Sonolor	2676	T		Telesonic	2930
Shanshui	4133	Sontec	2677	T.D.E. Systems	2822	Telestar	2931
Shaofeng	2549	Sontech	3435	Tactus	2825	Teletech	2934
Sharp	2550	Sony	2679	Taishan	2835	Teleton	2935
Shencai	2553	Sound & Vision	2680	Taisho	2836	Televes	2937
ShengCai	4217	Soundmaster	2685	Tandberg	2842	Televideon	2938
Shenyang	2555	Soundmax	2687	Tandy	2843	Television	2939
Sherwood	2557	Soundwave	2689	Tantec	2845	Televiso	2941
Shintom	2563	Spectra	2697	Tashiko	2850	Telewest	2942
Shintoshi	2564	SR	2704	Tatung	2852	Telewire	2943
Shivaki	2567	Srypton	4138	TCL	2856	Temco	2946
Shorai	2569	Standard	2713	TCM	2857	Tempo	2949
Siam	2572	Star Cluster	3724	Teac	2860	Tennessee	2952
Siarem	2573	Star Trak	2720	Teachimagen	4140	Tenosal	2953
Siemens	2574	Starcom	2722	Tec	2861	Tensai	2954
Siera	2576	Stargate	2723	Tech Line	2863	Tenson	2955
Siesta	2577	Starland	2726	Tehica	2865	Tesmet	3550
Sigmatek	2580	Starlite	2728	Technema	2866	Tevion	2962
Silva	2591	Starmedia	2730	Technics	2869	Texet	2963
Silva Schneider	2592	Starring	2733	Technika	2870	Thomson	2972
Silver	2594	Stenway	2739	Techniland	2872	Thorens	2973
Singer	2599	Stern	2741	TechniSat	2873	Thorn	2974
Sinudyne	2601	Strato	2745	Technology	3726	Tiankeban	4142
Skantic	2605	Strong	2748	Technosat	2877	Tioko	2989
Skantin	2606	STVI	2751	TechnoTrend	2879	Tiscali	3442
Skardin	2607	Stylandia	2752	Technowelt	2881	TNT	4184
Skinsat	3722	Sumida	2756	Teco	2886	TOBO	2999
SKR	2608	Sunkai	2762	TEDELEX	2889	Tocom	3000
Sky	2610	Sunny Sound	2765	Tee-Comm	2890	Tokai	3001
SKY	2610	Sunsat	2767	Teknika	2895	Tokyo	3004
Sky Digital	3723	Sunstar	2768	Telanor	3727	Tomashi	3006
SkyCable	2617	Suntronic	2770	Telasat	2897	Tonna	3011
Skymaster	2621	Sunwood	2772	Tele+1	2900	Tonsai	4223
Skymax	2622	Super Sat	2775	Teleavia	2901	Top Suxess	3013
SkySat	2625	Superla	2782	Teleciel	2903	Topfield	3014
Skyvision	2630	Supermax	2783	Telecom	2906	Torx	3020
Skyworth	2631	Supersonic	2787	Telecor	2910	Toshiba	3021
SL	2632	SuperTech	2789	Teledirekt	2912	Towada	3028
Slim Art	2636	Supervision	2791	Telefonica	2913	Towika	4224
SM Electronic	2639	Supra	2792	Telefunken	2914	Toyoda	3030
Smart	2642	Susumu	2797	Telefusion	2915	TPS	3032
Sogera	2649	Sutron	2798	Telegazi	2917	Trakton	3036
Solavox	2654	Sydney	2808	Telegent	2918	Trans Continens	3037
Sonawa	2663	Sylvania	2809	Teleka	2919	TRANS-continents	3039
Songdian	4136	Symphonic	2810	Telemaster	2922	Transfec	4143
Soniko	2669	Synn	2813	Telemeister	2924	Tranasonic	3041
Sonitron	2671	Sysline	2815	Telenet	2925	Transtec	3042

Triad	3049	VideoWorks	3177	Xinrisong	3308
Triasat	3050	Vidtech	3179	Xlogic	3310
Triax	3051	Viewmaster	3182	XMS	3312
Trident	3054	Viewsonic	3186	Xoro	3315
Trio	3056	Viewstar	3187	Xrypton	3317
Tristar	3057	Virgin	4185	XSat	3318
Triumph	3058	Visiola	3197	Xuelian	3320
TruVision	3061	Vision	3198	Y	
TSM	3065	Visionetics	3199	Yakumo	3324
Tudi	3068	Visionic	3200	Yamada	3325
Turnsat	3071	Visiopass	3203	Yamaha	3326
TVA	4225	Visiosat	3204	Yamakawa	3327
Tvonics	3080	Vistar	3207	Yamishi	3328
Twiner	3083	Vivanco	3209	Yokan	3335
U		Vivid	3210	Yoko	3336
UEC	3088	Vortec	3217	Yorx	3340
Uher	3089	Voxson	3220	Yuhang	3345
Ultravox	3095	VTech	3222	Yukai	3346
Umax	3098	W		Z	
Unic Line	3100	Waitec	3227	Zanussi	3349
Uniden	3101	Waltham	3230	Zaunkonig	3352
Union	3781	Watson	3233	Zehnder	3353
Unisat	3104	Watt Radio	3234	Zenith	3356
United	3106	Wega	3238	Zhuhai	3364
United Cable	3108	Wegavox	3239	Zinwell	3365
United Quick Star	4226	Wela	3730	Zodiac	3366
Unitor	3110	Welltech	3244	Zwergnase	3371
Universal	3113	Weltblick	3245		
Universum	3115	Weston	3251		
Univox	3116	WeTeKom	3252		
V		Wevasat	3253		
Variosat	3134	Wewa	3254		
Vector	3136	Wharfedale	3255		
Vega	3138	White Westinghouse	3258		
Ventana	3142	Windstar	3266		
Vestel	3148	Winersat	3269		
Vexa	3149	Wintergarten	3272		
Via Digital	3729	Wisi	3273		
Viasat	3153	Wittenberg	3731		
Vibrant	3154	Woorisat	3280		
Victor	3155	Worldsat	3283		
Videologic	3165	Woxter	3286		
Videologique	3166	X			
Videon	4227	Xbox	3295		
Videosat	3170	Xcom Multimedia	4000		
VideoSystem	3172	Xiahua	3299		
Videotechnic	3173	Xiangyu	3302		
Videoton	3174	Xingfu	3305		
Videoway	3176	Xinghai	3306		

SERVISNÉ SLUŽBY PÔJDETO

Pôjdeto.sk

Rozbeháme technológie



Pomôžeme vám s počítačom, routrom, TV alebo satelitom, s vašou Wi-Fi sieťou, mobilným telefónom a s ostatnými problémami.



Bleskovú diagnostiku zariadenia či objednávku výjazdu nášho technika pohodlne urobíte aj prostredníctvom našej webovej stránky alebo na tel. čísle **0800 800 700**.



Na telefónnom čísle **0800 800 700** vám pomôžeme vzdialeným prístupom – naši odborníci vám na diaľku pomôžu identifikovať príčiny problému a nájsť účinné riešenia.



V servisných kioskoch vo vybraných Telekom Centrách vykonávame **servis mobilných zariadení, aplikáciu tvrdených ochranných skiel na počkanie, ako aj predaj príslušenstva**. Svoj pokazený mobil či tablet tiež môžete priniesť **do ktoréhokoľvek Telekom Centra**. Do servisu prijímame aj Macbooky a herné konzoly. Aktuálnu mapu kioskov nájdete na www.pojdeto.sk



**V PRÍPADE OTÁZOK NÁS KONTAKTUJTE
NA TELEFÓNOM ČÍSLE 0800 800 700.
WWW.POJDETO.SK**

VIAC INFORMÁCIÍ ZÍSKATE

na internetovej adrese:

www.telekom.sk/magio/podpora

na e-mailovej adrese:

magio@telekom.sk

na Linke Riešenia porúch:

0800 123 777

na Linke Podpory inštalácií KZ:

0900 211 111

v Telekom Centre



ZAŽIME TO SPOLU